ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Соларен уред за прогонване на животни с датчик за движение и LED светкавица

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 60067 · 4 × 1,2 V AA 300 mAh акумулаторни (включени) · IP44 · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът прогонва от двора и градината мишки, плъхове, белки, сънливци, котки, кучета, миещи мечки, лисици, зайци и диви прасета. Използва се на открито, само във Вашия собствен имот.

НАЧИН НА РАБОТА

Пасивният инфрачервен (PIR) датчик следи сектор от 110° на ок. 4–8 m. Само при движение уредът излъчва честотен сигнал. При здрач и през нощта едновременно се включва ярка LED светкавица. Соларният панел зарежда вградените акумулаторни батерии.

ЧЕСТОТНИ РЕЖИМИ

Режим I	20–55 kHz, тих тон, бавна светкавица
Режим II	15–60 kHz, ясно чуваеми бързи сигнали, бърза светкавица

Мишки, плъхове, белки, сънливци	12–25 kHz
Котки, кучета	20–40 kHz
Миещи мечки, лисици, зайци, диви прасета	30–60 kHz

Необходимата честота зависи от вида и шума наоколо. Действието се забелязва след до ок. 14 дни.

СГЛОБЯВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ

1. Проверете дали всички части са налице и не са повредени.
2. Отстранете фолиото на батериите в отделението за батерии.
3. Поставете внимателно шипа в долната част на пръта (с отвора за оттичане на влагата).
4. Закрепете пръта към главата на уреда.
5. Отворете долната страна на уреда, поставете превключвателя на ON и изберете режим I или II.
6. С регулатора „PIR Sensitivity“ настройте обхвата на датчика.

РАЗПОЛАГАНЕ

- Изберете открито място, през което животните минават, преди да влязат в имота.
- За котки и малки кучета поставете уреда ок. 50 cm – 1 m над земята, близо до нивото на ушите им.
- Дръжте уреда хоризонтално – не го насочвайте надолу.
- Махнете клони и храсти от обхвата на датчика – вятърът може да го задейства.
- Осигурете слънце за соларния панел.
- При голяма градина с гъста растителност може да са нужни няколко уреда.

ЗАРЕЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Ако напрежението падне под 3,6 V, светодиодите мигат на всеки 5 сек. – уредът трябва да се зареди. Без зареждане в рамките на 2 часа работи с намалена мощност.
- При големи температурни разлики в корпуса може да се събере влага. Това не влияе на работата – влагата излиза през отворите отдолу.
- Ако уредът няма да се използва дълго, извадете батериите.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не насочвайте уреда към съседни имоти и обществени места.
- Някои хора с много чувствителен слух могат да чуват уреда. Уредът действа дразнещо и на домашни котки и кучета.
- Данните за датчика са ориентировъчни – времето и околната среда влияят на чувствителността. В много горещи дни датчикът може да не улови животните.
- При продължителни температури под 0 °C приберете уреда на закрито – студът намалява мощността на батериите.
- Използвайте уреда само с предвидените батерии. Ремонт – само с оригинални резервни части.
- Уредът не е предназначен за лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит. Наблюдавайте децата да не си играят с уреда. Пазете уреда и опаковката от деца.
- Преценете дали уредът е подходящ за конкретното място. Предавайте уреда на друго лице заедно с инструкцията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC 60067
Захранване	соларен панел 0,1 W, кристален силиций
Батерии	4 × 1,2 V AA 300 mAh, акумулаторни (включени)
Обхват на датчика	ок. 4–8 m радиус на открито
Ъгъл на датчика	110° хоризонтално
LED светкавица	интервал 5 s
Защита	IP44

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Уредът съдържа батерии. Не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Извадете батериите и ги предайте в пункт за негодни батерии, а уреда – в пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (знак със задраскан контейнер). Изхвърляйте опаковката разделно.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC Europe, Osterbachstr. 4/1, 72186 Empfingen, Германия · support@isotronic24.com

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.